



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.

Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk

RBRAK1MF

RFID čítačka s klávesnicou pre riadenie prístupu

Terminál pre autonómne riadenie prístupu, obsahuje čítačku MIFARE kariet, kódovú klávesnicu. Umožňuje napojenie na alarm, na odchodové tlačidlo a na magnetický kontakt dverí. Jednotka umožňuje riadiť prístup až 1000 užívateľom (každý s vlastnou RFID kartou a PIN-om).



Typ	podsvietená kódová klávesnica
Určenie	vhodný k riadeniu prístupu prostredníctvom MIFARE kariet
Relé	1 x NO/NC
Programovanie	Prostredníctvom vstavanej klávesnice
Počet užívateľov	1000 /PIN/karta/
Vstupné módy	Karta / PIN / karta+PIN
PIN	4 – 6 číslic
Typ kariet	MIFARE 13,56 MHz
Čas zopnutia	1 – 99 s /nastaviteľný/
Odber	do 80 mA
Zaťažiteľnosť výstupu	12V/3A
Optická signalizácia	LED červená / zelená / žltá
Čítacia vzdialenosť	karta 2,5 - 5 cm, kľúčenka 0 - 2,5 cm
Prevedenie	Odolné masívne prevedenie z ľahkých zliatin
Farba	Strieborná
Prípustná relatívna vlhkosť / teplota	0 – 95% (nekondenzujúca) / -30 - 60°C
Napájanie	9 -18 V DC
Ochrana krytím	IP66
Rozmery	120 x 76 x 25 mm
Tamper	Aktivujúci bzučiak & alarm výstup